

Nabíječka baterií GEL a AGM 6/12V, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Bezpečnostní opatření:

- Odpad umístěte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
- Náradí používejte pouze k práci, ke kterému je určené.
- Používejte pouze schválené prodlužovací kabely.
- Při poškození se náradí nesmí používat.
- Nabíječku nerozdělávejte. Pokud je třeba oprava, musí být provedena autorizovaným servisem. Nesprávná oprava může vést ke zranění nebo smrti.
- Po skončení nabíjení odpojte nabíječku ze sítě a až poté ji sundejte z baterie.
- Nabíjejte v dobře odvětrávaném prostředí bez hořlavin a výbušnin.
- Nabíječka se nesmí používat na baterie, které nelze nabít. Pokud je baterie poškozena, nesmí se nabíjení provádět.
- Dávejte si pozor na zkratování baterie nebo nabíječky, které by mohlo vést k požáru a následnému zranění či smrti.

LCD display:

1. 12V pomalé nabíjení: 12V/0,8A.
2. 12V rychlé nabíjení: 12V/3,8A.
3. Zimní režim – pouze pro 12V baterie.
4. 6V pomalé nabíjení: 6V/0,8A.
5. Indikace hladiny baterie. Každý díl reprezentuje 20%. Blikání rámečku indikuje nabíjení. Svícení rámečku a všech pěti dílů značí plné nabití baterie a přepnutí do udržovacího stavu.
6. Napětí baterie, rozlišení v 0,1V.
7. Indikace otočení polarity baterie.
8. Indikace špatného stavu baterie.
9. Indikace svorek.

10. Indikace nabíjecího proudu. Svítí pouze 3 sekundy po zahájení nabíjení.

Pracovní prostředí:

1. Nabíječka by měla být umístěna na dobře ventilovaném místě, které je suché, bez slunečních paprsků, zdrojů tepla a bez agresivních plynů. Při nabíjení je třeba ji položit od nabíjené baterie co možná nejdále.
2. Teplota pracovního prostředí: -10 až +40 stupňů Celsia.
3. Teplota prostředí pro uložení nabíječky: -10 až +50 stupňů Celsia.
4. Nikdy nepokládejte nabíječku přímo na baterii a opačně.
5. Pokud během nabíjení stoupne teplota baterie nad 400 stupňů Celsia, snižte proud. Pokud teplota překročí 450 stupňů Celsia, vypněte nabíjení. V nabíjení by se nemělo pokračovat, dokud se nevrátí teplota baterie do bezpečné hodnoty.

Indikace připojení:

1. Zapojení do sítě bez baterie: rozsvícení a blikání kontrolky 0,0V a indikace svorek.
2. Připojení baterie bez připojení do sítě: nulová indikace.
3. Připojení do sítě a baterie: rozsvícení a blikání kontrolky indikace napětí svorek.
4. Sundání svorek během nabíjení nebo po jeho dokončení: blikání a zobrazení 0,0V a indikace svorek.
5. Připojení do sítě, obrácení svorek: blikání kontrolky s otočením svorek.
6. Připojení do sítě a baterie a zahájení nabíjení znamená napětí na svorkách, ale bez proudu nebo jen s malým proudem. To znamená, že svorky nejsou stabilně připevněny na baterii. Například proto, že byla baterie pokryta vrstvou oxidu. V tomto případě bliká kontrolka napětí svorek.



EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Geko G80009

Nabíječka baterií

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

EN 55014-1:2006+A1, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008

a harmonizačními předpisy:
2004/108/EC

a je v souladu s CE certifikátem:
AE 50215651 0001

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland
6.6.2016

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,

IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland