

## 2 v 1 : Startér & Napájecí energie.






- Okamžitý start.
- LED světlo.
- 12V DC napájecí zdroj.

### SAMOSTATNÉ STARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- ✓ GYSPACK 750 okamžitě nastartuje **auta, karavany, dodávky s benzínovým nebo naftovým motorem** (Špičkový proud je 750A / 2500A).

### NAPÁJECÍ ZDROJ

- ✓ **Výkonná integrovaná baterie 26Ah**  
Výkonná integrovaná baterie 26Ah promění GYSPACK 750 ve výkonný přenosný 12V DC zdroj energie, velmi užitečný pro mnoho elektrických zařízení: televizory, notebooky, světla, atd...

	4W 72h		15W 19h	
	9W 32h		24W 12h	80W 3.5h

### INTEGROVANÉ LED SVĚTLO

- ✓ Vhodný pro použití v noci nebo při zhoršených světelných podmínkách, GYSPACK 750 obsahuje světlo složené ze 7 výkonných LED diod (7x 3.6W).

### PROFESIONÁLNÍ STROJ

- ✓ **Automatická nabíječka 230V / 12V Plovoucí:** nabíjí interní baterii bez dozoru.
  - Nabíjí baterie na 100%, maximalizuje jeho životnost a výkonnost.
  - Může být ponechán trvale připojený k el.síti (GYSPACK by měl být dobítý po každé operaci)
- ✓ **Integrovaný tester** zkontroluje úroveň nabití vnitřního akumulátoru.
- ✓ **ON/OFF spínač**, pro zabránění zneužití
- ✓ **Zvukový signál alarmu** v případě, **opačné polarity**
- ✓ **Měděné kabely 2 x 1,30 m, ø 25mm<sup>2</sup> s izolovanými 600 A svorkami.**
- ✓ **Vybaven snadno vyměnitelnou externí pojistkou** (náhradní pojistka v ceně).



V ceně:  
- Automatická nabíječka 12V (ref 054684)



INSIDE	START 	VNITŘNÍ NAPÁJENÍ			OCHRANA			VNĚJŠÍ NAPÁJENÍ	cm	kg		
		I 1V/C	Cranking CC	Špičkový startovací proud	TEST OK	ON/OFF	SPINAČ	230V				
26Ah	12V	750A	1450A	2500A	•	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	2x200A	36x20x43	14